

Automatic Voltage Regulator

ECO Series

ترانس اتوماتیک هوشمند

Eco 3000 Full



۲۴ ماه گارانتی



نصب آسان



ضمانت بازگشت وجه

www.alborzTRANSCO.com

نمایندگی انحصاری پرنیک در استان البرز



ECO 3000-FULL	ECO-3000	ECO 2000-FULL	ECO-2000	ECO 1000-FULL	پارامتر
ولت ۱۵۵-۲۶۵	ولت ۱۵۵-۲۴۵	ولت ۱۵۵-۲۶۵	ولت ۱۵۵-۲۴۵	ولت ۱۵۵-۲۶۵	ولتاژ کارکرد
مرحله ۱ ۳	مرحله ۳	مرحله ۱ ۳	مرحله ۳	مرحله ۱ ۳	تعداد مراحل تقویت تضعیف ولتاژ
هرتز ۴۵-۵۵					فرکانس ورودی
ولت آمپر ۳۰۰۰	ولت آمپر ۳۰۰۰	ولت آمپر ۲۰۰۰	ولت آمپر ۲۰۰۰	ولت آمپر ۱۰۰۰	توان
آمپر ۱۵	آمپر ۱۵	آمپر ۱۰	آمپر ۱۰	آمپر ۴/۵	جریان
آمپر ۱۰	آمپر ۱۰	آمپر ۶	آمپر ۶	آمپر ۳	جریان دائم
۳۰۰-۳۰۰ ثانیه، قابل تنظیم					مدت زمان تاخیر
کیلوگرم ۹/۲	کیلوگرم ۷/۶	کیلوگرم ۷/۱	کیلوگرم ۶	کیلوگرم ۴/۱	وزن خالص
۲۰×۲۰×۹ سانتی متر					ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)
پریز ۲	پریز ۲	پریز ۲	پریز ۲	پریز ۳	تعداد پریز خروجی
درجه سانتیگراد ۵-۳۵					دمای کار دستگاه
درجه سانتیگراد ۰-۵۰					دمای نگهداری دستگاه
Three Digit Seven Segment					نمایشگر

دفتر مرکزی : تهران / تهرانپارس / خیابان دماوند / خیابان برف / پلاک ۲۰
 دفتر کرج : میدان استاندارد / شهرک صنفی و صنعتی البرز / خیابان صنعت / خیابان خیام ۴ / پلاک ۱۰

۰۲۶ ۳۴۰۰ ۵۵۰۰
 ۰۹۳۷ ۰۰۸ ۵۵۰۰

۰۲۶ ۳۴۲۱ ۷۰۰۰