

Automatic Voltage Regulator

ECO Series 3ph

ترانس اتوماتیک سه فاز

3Xp - 20



20 Amp



۲۴ ماه گارانتی



نصب رایگان



ضمانت بازگشت وجه

www.alborzTRANSCO.com

البرز ترانستکو



مرکز تخصصی فروش ترانس و استابلایزر

نمایندگی انحصاری پرنیک

3XP - 45	3XP- 30	3XP - 20	3XP - 10	پارامتر
ولت، قابل تنظیم ۱۵۴-۱۲۲				کمینه ولتاژ فاز ورودی V
ولت ۳۰۵				بیشینه ولتاژ فاز ورودی V
مرحله ۳/۳				تعداد مراحل تقویت/تضعیف ولتاژ
هرتز ۴۵-۵۵				فرکانس ورودی HRz
۴۵	۳۰	۲۰	۱۰	توان خروجی (آمپر)
۶۰	۴۰	۲۵	۱۳	جریان خروجی (آمپر)
۱۱۲.۵	۷۵	۴۰	۲۰	توان راه اندازی (آمپر)
۷۵	۵۰	۳۵	۱۷	بیشینه جریان ورودی (آمپر)
۰.۹<				ضریب توان
ثانیه، قابل تنظیم ۲۰۰-۳۰				مدت زمان تاخیر در وصل خروجی
۶۰×۳۰×۵۷		۳۵×۳۰×۶۳		ابعاد(ارتفاع×عرض×طول) Cm
۱۲۴	۸۷	۵۳.۵	۳۸.۵	وزن KG
درجه ۳۵-۵				دمای کار دستگاه C
۵۰-درجه سانتی گراد بدون ایجاد شبنم				دمای نگهداری دستگاه C
۲×۱۶ Character LCD				نمایشگر

دفتر مرکزی : تهرانپارس / خیابان دماوند / خیابان برف / پلاک ۲۰

دفتر کرج : میدان استاندارد / شهرک صنعتی و صنعتی البرز / خیابان صنعت / خیابان خیام ۴ / پلاک ۱۰

۰۲۶ ۳۴۰۰ ۵۵۰۰

۰۹۳۷ ۰۰۸ ۵۵۰۰

۰۲۶ ۳۴۲۱ ۷۰۰۰

www.alborzTRANSCO.com