

Automatic Voltage Regulator

# ECO Series

ترانس اتوماتیک هوشمند

Eco 6000 , 8000 va



۲۴ ماه گارانتی



نصب رایگان



ضمانت بازگشت وجه

[www.alborzTRANSCO.com](http://www.alborzTRANSCO.com)

نمایندگی انحصاری پرنیک در استان البرز

مشخصات فنی ترانس اتوماتیک پرنیک سری ECO

مدل ECO-8	مدل ECO-6	پارامتر
ولت ۲۹۵-۱۵۰		ولتاژ کارکرد (با تنظیمات پیش فرض)
۳/۳ مرحله		تعداد مراحل تقویت/تضعیف ولتاژ
۵۵-۴۵ هرتز		فرکانس ورودی
۸۰۰۰ ولت آمپر	۶۰۰۰ ولت آمپر	توان خروجی
۱۶۰۰۰ ولت آمپر	۱۲۰۰۰ ولت آمپر	توان راه اندازی
۳۲ آمپر	۲۵ آمپر	بیشینه جریان خروجی
۳۰۰-۰ ثانیه قابل تنظیم		مدت زمان تاخیر
۳۰×۲۷×۱۳ سانتی متر		ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)
۲۰ کیلوگرم	۱۶,۵ کیلوگرم	وزن
۳۵-۵ درجه سانتیگراد		دمای کار دستگاه
۵۰-۰ درجه سانتیگراد بدون ایجاد شبنم		دمای نگهداری دستگاه
3-Digit Seven Segment		نمایشگر

دفتر مرکزی : تهران / تهرانپارس / خیابان دماوند / خیابان برف / پلاک ۲۰  
 دفتر کرج : میدان استاندارد / شهرک صنعتی و صنعتی البرز / خیابان صنعت / خیابان خیام ۴ / پلاک ۱۰

۰۲۶ ۳۴۰۰ ۵۵۰۰

۰۲۶ ۳۴۲۱ ۷۰۰۰

۰۹۳۷ ۰۰۸ ۵۵۰۰