

Intelligent Voltage Regulator

X-Intelligent Series

استابلایزر سوئیچینگ (مناسبترین گزینه برای ماینر)

هوشمند و فوق پیشرفته

Xi - 14



60
Amp



۲۴ ماه گارانتی بی قید و شرط



نصب رایگان



ضمانت بازگشت وجه



۳۰ روز مهلت تست

www.alborzTRANSCO.com

پارامتر	XI-7	XI-10	XI-14
کمینه ولتاژ ورودی	۱۵۳-۱۰۹ ولت		
بیشینه ولتاژ ورودی	۲۷۰ ولت		
کمینه ولتاژ خروجی مجاز	۲۱۰-۱۵۰ ولت ، قابل تنظیم		
ولتاژ خروجی	۲۳۰-۲۱۰ ولت ، قابل تنظیم		
دقت تنظیم ولتاژ خروجی	> ۱ ولت		
تعداد مراحل تقویت/ تضعیف ولتاژ	< ۳۰۰۰ مرحله		
فرکانس ورودی	۴۵-۵۵ هرتز		
توان نامی	۷۰۰۰ ولت آمپر	۱۰۰۰۰ ولت آمپر	۱۴۰۰۰ ولت آمپر
توان راه اندازی	۱۱۰۰۰ ولت آمپر	۱۵۰۰۰ ولت آمپر	۲۱۰۰۰ ولت آمپر
جریان خروجی	۳۰ آمپر	۴۰ آمپر	۶۰ آمپر
جریان دائم خروجی	۲۴ آمپر	۳۲ آمپر	۴۸ آمپر
مدت زمان تاخیر در وصل خروجی	۳۰ تا ۳۰۰ ثانیه قابل تنظیم		
ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)	۲۶×۲۰×۵۳ سانتی متر		
دمای محیط کار دستگاه	۵-۳۵ درجه سانتی گراد		
دمای نگهداری دستگاه	۰-۵۰ درجه سانتی گراد		
نمایشگر	2×16 Character LCD		

دفتر مرکزی : تهرانپارس / خیابان دماوند / خیابان برف / پلاک ۲۰

دفتر کرج : میدان استاندارد / شهرک صنعتی و صنعتی البرز / خیابان صنعت / خیابان خیام ۴ / پلاک ۱۰

۰۲۶ ۳۴۰۰ ۵۵۰۰

۰۹۳۷ ۰۰۸ ۵۵۰۰

۰۲۶ ۳۴۲۱ ۷۰۰۰